

Opera Kurzanleitung für analoge Telefone

Gespräch führen	
Amtskennzahl	0
Wahlwiederholung	*5
Gesprächsmöglichkeiten	
Gespräch halten/zurückholen	R
Weiterleiten	R + Nummer + auflegen
Anruf parken	R + *74
Geparkten Anruf heranholen	*75(Nbst.Nr.)
Zweites Gespräch führen	
	R + Nummer der Nebenstelle oder R + 0 + externe Rufnummer
Konferenz	
	R + *73
Umleitung	
Umleitung aller Anrufe	*21*(Nbst. Nr.)# *210*(Tel Nr.)#
Aufheben aller Umleitungen	#21#
Umleiten bei Besetzt	*67*(Nbst. Nr.)#
Aufheben Umleiten bei Besetzt	#67#
Umleiten bei Nichtmelden	*61*(Nbst. Nr.)# *610*(Tel Nr.)#
Aufheben Umleitung bei Nichtmelden	#61#
Rufnummeranzeige sperren (CLIR)	*30#
Externwählen auf einer bestimmten Amtsrufnummer	
	3(Amtsrufnummer Kennziffer)# (externe Rufnummer)
Voicebox	
Zugang zur Voicebox	*99
Fernzugang zur Voicebox	# drücken während der Begrüßungsansage + PIN eingeben
Verlassen der Voicebox	*(Nbst. Nr.)

Weitere Information finden Sie im Opera 20 IP Systemhandbuch auf der Internetseite
http://www.mdsgateways.com/manuals/MDS_DE/IP10/german.html